

BF-50 門鎖控制器

特點

1. 可搭配 670/660/870/880 多門控制器使用
2. 可檢測門禁電鎖短路或剪斷
3. 內建看門狗 (Watch Dog)
4. 可搭配各家品牌的 Wiegand 介面 與 感應讀頭 連結
5. 可與開門按鈕，門禁磁力電鎖及感應讀頭 等設備整合控管門禁，安裝便利，節省施工費用
6. RS485 通訊方式控制繼電器，安全性高，緊急模式下當與控制器通訊中斷的時候，開門按鈕仍可動作



規格

1. Wiegand 讀頭介面: 2 組 (WG26/34)
2. 通訊介面: 485
3. 開門繼電器: 1 組 (3A/125VAC/30VDC)
4. 警報繼電器: 2 組 (3A/125VAC/30VDC)
5. 開門按鈕接點: 1 組
6. 電鎖檢測點: 1 組
7. 485 訊號傳輸距離: 1000 公尺
8. Wiegand 讀頭接線傳輸距離: 80 公尺
9. 輸入電壓: 9-24V DC < 900 mA
10. 操作環境溫度: 0°C ~ 55°C
11. 重量: 140g.
12. 尺寸: 106 x 100 x 26.5 mm

